



## 共通電話プロファイルの設定

---

共通電話プロファイルは、Cisco TFTP が必要とするデータを提供します。共通電話プロファイルの設定後、Phone Configuration ウィンドウを使用して、SCCP 電話機または SIP 電話機を共通電話プロファイルに関連付けます。

共通電話プロファイルの検索と設定をするには、次のトピックを参照してください。

- [共通電話プロファイルの検索 \(P.80-2\)](#)
- [共通電話プロファイルの設定 \(P.80-3\)](#)
- [共通電話プロファイルの設定値 \(P.80-4\)](#)
- [共通電話プロファイルの削除 \(P.80-5\)](#)
- [関連項目 \(P.80-6\)](#)

## 共通電話プロフィールの検索

Find and List Common Phone Profile ウィンドウを使用して、共通電話プロフィールを検索する手順は、次のとおりです。この機能は、次のカテゴリに基づいて、あらゆるタイプの共通電話プロフィールを検索します。

- Name
- Description

### 手順

**ステップ 1** Device > Device Settings > Common Phone Profile の順に選択します。

Find and List Common Phone Profiles ウィンドウが表示されます。

**ステップ 2** 最初の Find Common Profile ドロップダウン リスト ボックスから、共通電話プロフィールの検索に使用するフィールドを選択します（たとえば、Name、Description）。



**(注)** データベースに登録されている共通電話プロフィールをすべて検索するには、検索テキストを入力せずに **Find** をクリックします。検索条件と一致する共通電話プロフィールのリストが表示されます。

**ステップ 3** 2 番目の Find Common Phone Profile ドロップダウン リスト ボックスから、テキスト検索の検索パターンを選択します（たとえば、begins with、contains、ends with）。

**ステップ 4** 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、**Find** をクリックします。

検索条件と一致するレコードが表示されます。**Rows per Page** ドロップダウン リスト ボックスから別の値を選択して、各ページに表示する項目の数を変更できます。



**ヒント** 検索結果内で共通電話プロフィールを検索するには、**Search Within Results** チェックボックスをオンにし、このステップの説明に従って検索条件を入力します。



**(注)** 該当する共通電話プロフィールの横にあるチェックボックスをオンにして **Delete Selected** をクリックすると、複数の共通電話プロフィールを削除できます。**Select All** をクリックして **Delete Selected** をクリックすると、ウィンドウ内のすべての共通電話プロフィールを削除できます。



**(注)** 標準の共通電話プロフィールを削除することはできません。

**ステップ 5** 検索条件と一致するレコードのリストから、表示する共通電話プロフィールの名前をクリックします。

Common Phone Profile Configuration ウィンドウが表示され、選択した共通電話プロフィールが示されます。

---

#### 追加情報

P.80-6 の「関連項目」を参照してください。

## 共通電話プロフィールの設定

共通電話プロフィールを追加、コピー、または更新する手順は、次のとおりです。

#### 手順

---

**ステップ 1** Device > Device Settings > Common Phone Profile の順に選択します。

Find and List Common Phone Profiles ウィンドウが表示されます。

**ステップ 2** 次のいずれかの作業を行います。

- 既存の共通電話プロフィールをコピーする場合は、適切な共通電話プロフィールを見つけ (P.80-2 の「共通電話プロフィールの検索」を参照)、コピーする共通電話プロフィールの横にある **Copy** ボタンをクリックして、**ステップ 3**に進みます。
- 新しい共通電話プロフィールを追加する場合は、**Add New** ボタンをクリックし、**ステップ 3**に進みます。
- 既存の共通電話プロフィールを更新する場合は、適切な共通電話プロフィールを見つけ (P.80-2 の「共通電話プロフィールの検索」を参照)、**ステップ 3**に進みます。

**ステップ 3** 適切な設定値を入力します (表 80-1 を参照)。

**ステップ 4** **Save** をクリックします。

---

#### 追加情報

P.80-6 の「関連項目」を参照してください。

## 共通電話プロフィールの設定値

表 80-1 では、Common Phone Profile Configuration ウィンドウ内で使用可能な設定値について説明します。関連手順の詳細については、P.80-6 の「関連項目」を参照してください。

表 80-1 共通電話プロフィールの設定値

フィールド	説明
共通電話プロフィールの情報	
Name	共通電話プロフィールを識別する名前を入力します（たとえば、CPP_7905）。この値には、1～50 文字（英数字、ドット、ダッシュ、または下線を含む）を指定できます。
Description	共通電話プロフィールの目的を指定します（たとえば、common phone profile for model 7905）。
Local Phone Unlock Password	ローカル電話機のロック解除に使用するパスワードを入力します。1～15 文字を指定できます。
Enable End User Access to Phone Background Image Setting	この共通電話プロフィールを使用する電話機のバックグラウンドイメージをエンドユーザが変更できるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。

## 共通電話プロフィールの削除

共通電話プロフィールを削除する手順は、次のとおりです。

### 始める前に

共通電話プロフィールを使用しているデバイスを検索するには、Common Phone Profile Configuration ウィンドウの Related Links ドロップダウンリスト ボックスから **Dependency Records** リンクを選択します。Dependency Records がシステムに対して使用可能になっていない場合、Dependency Records Summary ウィンドウにメッセージが表示されます。Dependency Records の詳細については、P.A-4 の「[Dependency Records へのアクセス](#)」を参照してください。

### 手順

- 
- ステップ 1** 削除する共通電話プロフィールを検索します。P.80-2 の「[共通電話プロフィールの検索](#)」を参照してください。



(注) 標準の共通電話プロフィールを削除することはできません。

---

- ステップ 2** Common Phone Profile Configuration ウィンドウで、**Delete** をクリックします。

この操作を実行すると取り消せないことを確認するメッセージが表示されます。

- ステップ 3** 共通電話プロフィールを削除するには、**OK** をクリックします。削除操作を取り消すには、**Cancel** をクリックします。
- 

### 追加情報

P.80-6 の「[関連項目](#)」を参照してください。

## 関連項目

- [共通電話プロファイルの検索 \(P.80-2\)](#)
- [共通電話プロファイルの設定 \(P.80-3\)](#)
- [共通電話プロファイルの設定値 \(P.80-4\)](#)
- [共通電話プロファイルの削除 \(P.80-5\)](#)
- [Cisco IP Phone の設定 \(P.70-1\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「Cisco TFTP」
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「セッション開始プロトコル (SIP) の概要」
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「Cisco IP Phone」