



ボイスメール

- [ボイスメールアカウント, 1 ページ](#)
- [新しいボイスメッセージの確認, 2 ページ](#)
- [ボイスメールへのアクセス, 2 ページ](#)
- [音声ボイスメールへのアクセス, 2 ページ](#)

ボイスメール アカウント

電話機からボイスメッセージに直接アクセスすることができます。ただし管理者は、ボイスメールアカウントをセットアップし、場合によりボイスメールシステムにアクセスするように電話機もセットアップする必要があります。


電話機の [メッセージ (Messages)] ボタンは、ボイスメールシステムへの短縮ダイヤルとして機能します。

各ボイスメールシステムは異なっているため、ご使用のボイスメールシステムの使用方法については説明できません。ボイスメールのコマンドやボイスメールへのリモートアクセス方法については、ボイスメールシステムのユーザマニュアルを参照するか、または管理者に問い合わせてください。

電話機のボイスメールのセットアップ

管理者が電話機にボイスメールの電話番号をセットアップしていない場合、自分でセットアップできます。

手順

-
- ステップ 1 [アプリケーション (Applications)] ボタン  を押します。
- ステップ 2 [ユーザ設定 (User preferences)] > [コールの設定 (Call preferences)] を選択します。
- ステップ 3 [ボイスメール (Voice mail)] にボイスメールの電話番号を入力します。
- ステップ 4 [設定 (Set)] を押します。
-

新しいボイス メッセージの確認

新しいボイスメールメッセージが届いているかどうか確認するには、次のいずれかの表示を調べます。

- ハンドセットのライトストリップが赤色に点灯している。
- 不在着信とボイスメールメッセージの数が画面に表示されている。新しいメッセージの数が 99 を超えると、プラス (+) 記号が表示されます。
- 感嘆符 (!) は緊急ボイスメールメッセージを示します。

また、電話回線を使用する際にハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカフォンから断続トーンが聞こえることがあります。この断続トーンは回線によって異なります。断続トーンは、ボイスメッセージがある回線を使用しているときにのみ聞こえます。

関連トピック

[\[設定ユーティリティ \(Configuration Utility\) \] ページ](#)

ボイスメールへのアクセス

手順

音声プロンプトに従います。

音声ボイスメールへのアクセス

管理者による電話機のセットアップ方法によっては、メッセージ一覧を確認しなくてもボイスメールを取得できる場合があります。ボイスメールメッセージの一覧を使用し、かつビジュアルガイドなしでメッセージにアクセスすることもある場合には、このオプションが便利です。

手順

-
- ステップ 1** スクリーン上で [音声 (Audio)] ソフトキーを押します。
- ステップ 2** 要求されたら、ボイスメール資格情報を入力します。
-

