



プッシュトゥートーク (PTT) アプリ

- [プッシュトゥートーク \(PTT\) の概要 \(1 ページ\)](#)
- [PTT アプリにアクセス \(2 ページ\)](#)
- [デフォルトの PTT チャンネルを変更する \(4 ページ\)](#)
- [チャンネル サブスクリプションを変更する \(4 ページ\)](#)
- [PTT ブロードキャストを送信する \(5 ページ\)](#)
- [PTT 音量を変更する \(5 ページ\)](#)
- [PTT ブロードキャストを無視する \(6 ページ\)](#)
- [PTT ブロードキャスト中に電話に応答する \(6 ページ\)](#)
- [PTT ブロードキャスト中に通話を開始する \(6 ページ\)](#)

プッシュトゥートーク (PTT) の概要

管理者が有効にすると、電話機はプッシュトゥートーク (PTT) と呼ばれるグループブロードキャストモード (PTT) で動作できます。PTT モードでは、電話機はトランシーバのように動作します。電話機は内蔵のスピーカーフォンで音声を送信し、受信者はメッセージに応答できます。

管理者は、利用可能な25の通常チャンネルのいずれかにあなたと他のユーザーを登録します。管理者は、登録したチャンネルで PTT ブロードキャストを受信し、必要に応じて送信する許可を与える場合があります。管理者は、PTT チャンネルの識別に役立つチャンネルのラベルを作成します。チャンネル1のデフォルトラベルは ALL です。病院環境における通常のチャンネルの例としては、チャンネル2：メンテナンス、チャンネル3：入院、チャンネル4：IT ヘルプデスクなどがあります。





通常のチャンネル、優先チャンネル、および緊急チャンネルからの PTT 送信を通知します。電話は、アクティブな通話中であるかどうかに応じて、異なる方法で PTT 送信を受信します。

- 通話中でない場合は、PTT ビープ音と音声ブロードキャストが自動的に聞こえます。
- 通話中の場合、PTT ビープ音と音声ブロードキャストは聞こえません。



- (注) 通話中に PTT 通知が表示された場合は、ブロードキャストに参加することができ、通話が保留になります。

PTT アプリにアクセス

PTT アプリ  を開くと、現在のチャンネルと、最後に表示したタブに応じて、[送信 (Transmit)] タブ 、[アクティビティ (Activity)] タブ 、または [チャンネル (Channels)] タブ  が表示されます。







- (注) プログラムされた PTT ボタンを押してすぐに離すと、PTT アプリを簡単に開くことができます。



- (注) 管理者が PTT を有効にしていない場合に、PTT アプリにアクセスすると、PTT が無効になっている旨の通知が表示され、管理者に問い合わせるように指示されます。

手順

ステップ 1 PTT アプリ  にアクセスします。

ステップ 2 [送信 (Transmit)] タブ 、[アクティビティ (Activity)] タブ 、または [チャンネル (Channels)] タブ  から目的のタブをタップします。

関連トピック

[ボタン機能の変更](#)

PTT アプリのタブ

PTT アプリ  は 3 つのタブを使用して、利用可能な機能を管理します。

表 1: PTT タブ



タブアイコン	説明
	[送信 (Transmit)] アイコンには PTT ソフトボタンが表示されます。このソフトボタンまたは指定されたハードウェアボタンを使用してブロードキャストを送信します。
	[アクティビティ (Activity)] アイコンは、最新のブロードキャスト、発信者 ID、およびリストされている各チャンネルの現在のステータスのリストを開きます。
	[チャンネル (Channels)] アイコンは、登録されているすべてのチャンネルのリストを開き、デフォルトのチャンネル、現在選択されているチャンネル、その他のアクティブなチャンネル、非アクティブなチャンネル、ブロードキャストの送信に使用できるチャンネルを示します。

表 2: PTT アプリタブの詳細

アイコンまたはアイテム	説明
チャンネルバー	アクティブなチャンネルを示します。
星アイコン	デフォルトのチャンネルを示します。
オレンジ色のテキスト	現在選択されているチャンネルを示します。 [通話 (Talk)] ボタンを介して送信する場合、これが送信するチャンネルです。
青のテキスト	現在の PTT アクティビティがある、選択したチャンネル以外のチャンネルを示します。このチャンネルに切り替えない限り、このアクティビティを聞いたり、参加したりすることはできません。
灰色のテキスト	選択したチャンネル以外のチャンネルで、現在の PTT アクティビティがないか ([アクティビティ (Activity)] タブ)、現在非アクティブになっていること ([チャンネル (Channels)] タブ) を示します。
取り消し線マイク	送信が許可されていないことを示します。

アイコンまたはアイテム	説明
マイク	送信が許可されていることを示します。
発信者 ID	発信者 ID を示します。


デフォルトの PTT チャンネルを変更する

デフォルトの PTT チャンネルは、別の PTT チャンネルで進行中の会話がないときに自動的に送信されるチャンネルです。PTT アプリ  では、デフォルトチャンネルに星のアイコンがあり、オレンジ色のテキストがあります。

始める前に

目的のデフォルトチャンネルで送信権限があることを確認してください。

手順

ステップ 1 PTT アプリ  にアクセスします。

ステップ 2 [チャンネル (Channels)]  タブをクリックします。

ステップ 3 デフォルトのチャンネルにするチャンネルボタンを長押しします。

ステップ 4 [デフォルトチャンネルに設定 (Set as Default Channel)] をタップします。

チャンネル サブスクリプションを変更する

登録しているチャンネルのみが PTT アプリに表示されます。管理者のみが表示するチャンネルを変更できます。



(注) 管理者が PTT チャンネル サブスクリプションを制御します。登録しているチャンネルと送信できるチャンネルを確認できますが、リストを変更または追加することはできません。

手順

サブスクリプションと送信権限を変更するには、管理者に連絡してください。

PTT ブロードキャストを送信する

デフォルトの PTT チャンネルまたは別のチャンネルで PTT ブロードキャストを送信できます。たとえば、デフォルトチャンネルとは異なるチャンネルにあるアクティブ PTT セッションを介してブロードキャストを送信したい場合があります。

通話後に [PTT] ボタンを離すと、電話機は 10 秒間の待機時間に入ります。この間、チャンネルは開いて、より多くのブロードキャストを受信または送信します。待機時間内にアクティビティが発生しない場合、PTT セッションは閉じます。待機期間はチャンネルを開いたままにし、そのチャンネルに登録しているすべての人に会話に参加する時間を与えます。




始める前に

電話機がパスワードで保護されている場合は、電話機のロックを解除して PTT ブロードキャストを送信します。



- (注) リリース 1.3(0)以降では、パスワードで保護された電話機のロックを解除せずに PTT ブロードキャストを送信できるように、管理者が設定を変更する場合があります。詳細については、管理者に確認してください。

手順

- ステップ 1** 目的のチャンネルにいない場合は、PTT  アプリにアクセスし、[チャンネル (Channels)]  タブで目的のチャンネルをタップするか、[アクティビティ (Activity)]  タブで会話のレグをクリックします。
- ステップ 2** プログラムされた [PTT] ボタンを長押しします。
- ステップ 3** ビープ音が聞こえたら、電話機のマイクを口から約 2 インチ (5 センチ) 離して話します。
- ステップ 4** プログラムされた [PTT] ボタンを放します。

関連トピック

[デフォルトの PTT チャンネルを変更する](#) (4 ページ)

PTT 音量を変更する

PTT ブロードキャストの音声小さすぎる、または大きすぎる場合は、電話機の音量を上げ下げできます。


手順

電話機でプログラムされた [音量アップ (Volume up)] または [音量ダウン (Volume down)] ボタンを押します。

PTT ブロードキャストを無視する

聞きたくない PTT ブロードキャストを受信した場合、その特定のブロードキャストからさらなる PTT 中断を防ぐことができます。



(注) [PTT] アプリ  を開き、[無視 (Ignore)] をタップします。

手順

- ステップ1 通知ドロワーを引き下げます。
- ステップ2 [無視 (Ignore)] オプションをタップします。

PTT ブロードキャスト中に電話に応答する

PTT ブロードキャスト中に電話がかかってきても、電話に出ることができます。電話に出ると、PTT ブロードキャストは自動的にミュートになります。

手順

手順に従って電話に応答します。


関連トピック

[コールへの応答](#)

PTT ブロードキャスト中に通話を開始する

PTT ブロードキャスト中でも、通話を発信できます。通話を開始すると、PTT 音声は自動的にミュートになります。

手順

- ステップ 1** シスコ電話アプリ  にアクセスします。
- ステップ 2** 手順に従って電話をかけます。
-

関連トピック

[電話をかける](#)

PTT ブロードキャスト中に通話を開始する

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。