

Que resposta S TP codifica o ESA apoia?

Índice

[Pergunta](#)

Pergunta

Que resposta S TP codifica o ESA apoia?

O ESA é completo-complacente com a especificação original do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) do RFC 821. A lista completa de códigos da resposta de mensagem é alistada no RFC 821.

O 400 Series dos códigos indica erros NON-fatais ou respostas na conversação SMTP. Tais erros são referidos frequentemente como macio-saltos, como a menos que instruído de outra maneira, o mail server transmissor entrega da re-tentativa ao receptor pretendido mais tarde. os Macio-saltos podem ser causados por uma variedade de coisas que variam de uma conta do correio que excede sua quota aos limites de política dos anfitriões S TP impostos em cima de um remetente particular.

O 500 Series dos códigos é igualmente códigos de erro. Ao contrário dos macio-saltos do 400 Series contudo, os 500 denotam uma falha completa da parte do server de recepção aceitar uma mensagem para a entrega. Estas falhas, referidas como duro-saltos, são causadas tipicamente por edições como deformados ou desconhecidas correio-aos endereços, a uma verificação reversa falhada DNS, ou a outros limites de política do host do receptor.

É importante notar que segundo a política ajustada para o mail server transmissor, um macio-salto pode eventualmente se transformar um duro-salto

Está aqui uma lista dos códigos os mais comuns da resposta S TP:

Status de sistema **211**, ou resposta da ajuda do sistema

MessageInformation da ajuda **214 em** como usar o receptor ou o significado do comando não padronizado a particular; esta resposta é onlyto útil o usuário humano

Serviço **220** pronto

Canal de transmissão de fechamento de **221** serviços

250 pediu a aprovação da ação do correio, terminada

Usuário **251** não local; enviará a

Entrada do correio de **354** começos; extremidade com <CRLF>.<CRLF>

O serviço **421** não disponível, canal de transmissão de fechamento isto pode ser uma resposta ao comando any se o serviço sabe que deve fechar

450 pedido ação do correio não tomada: caixa postal não disponível da caixa postal por exemplo, ocupada

Ação solicitada **451** abortada: erro no processamento

Ação solicitada **452** não tomada: insuficiente armazenamento do sistema

453 receptores demais

O erro de sintaxe **500**, comanda não reconhecido isto pode incluir erros tais como a linha de comando demasiado por muito tempo

Erro de sintaxe **501** nos parâmetros ou nos argumentos

Comando **502** não executado

Sequência do mau **503** dos comandos

Comando parameter **504** não executado

Ação solicitada **550** não tomada: caixa postal não disponível da caixa postal por exemplo, não encontrada, nenhum acesso

Usuário **551** não local; tente por favor

552 pediu a ação do correio abortada: alocação de armazenamento excedida

Ação solicitada **553** não tomada: sintaxe da caixa postal não permitida do nome da caixa postal por exemplo, incorreta

Transação **554** falhada