

Permitindo a música na posse em Telefones IP dos TERMAS quando conectado a SPA9000

Índice

[Introdução](#)

[Como permitir a música na posse em SPA942?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como permitir a música na posse em SPA942?](#)

R.

A fim permitir a música em recursos de contenção em Telefones IP SPA9XX, termine estas etapas:

Passo 1:

Usando um telefone IP dos TERMAS, pressione **para setup**  o botão.

Passo 2:

Vá à **rede** (9) que usa o botão  da **navegação**.

Passo 3:

Selecione IP atual (2) mostrará o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SPA941.

Passo 4:

Abra um navegador, incorpore “http://spa_ip_phone_ip_address” na barra de endereços e o **[Enter]** ou o clique da imprensa **vão**. A utilidade com base na Web deve abrir enquanto este indicador ilustra:

Passo 5:

Clique o início de uma sessão Admin no direito superior e vá a **avançado**. As abas adicionais aparecerão como mostrado aqui:

Passo 6:

Vá à aba **EXT 1** e sob **ajustes dos recursos de chamada**, procuram o **servidor MOH**. Incorpore "imusic" no campo, e o clique **submete todas as mudanças** como mostrado aqui:

Call Feature Settings			
Blind Attn-Xfer Enable:	<input type="text" value="no"/>	MOH Server:	<input type="text" value="imusic"/>
Message Waiting:	<input type="text" value="no"/>	Auth Page:	<input type="text" value="no"/>
Default Ring:	<input type="text" value="1"/>	Auth Page Realm:	<input type="text"/>
Conference Bridge URL:	<input type="text"/>	Auth Page Password:	<input type="text"/>
Mailbox ID:	<input type="text"/>	Voice Mail Server:	<input type="text"/>
State Agent:	<input type="text"/>	CFWD Notify Serv:	<input type="text" value="no"/>
CFWD Notifier:	<input type="text"/>		

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)