

# DC Directory: Altere o PIN do usuário padrão e o comprimento da senha

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Informações de Apoio](#)

[Altere o PIN do usuário padrão e o comprimento da senha](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

O comprimento mínimo do padrão da senha e do PIN do usuário exigidos para o DC Directory em um CallManager da Cisco é cinco caracteres e cinco dígitos. Este documento descreve como você pode personalizar o comprimento mínimo da senha e do PIN do usuário.

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento foi criado usando o CallManager da Cisco 4.0.

A informação neste documento é relevante ao CallManager da Cisco 3.3 e 4.0.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

### [Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre

convenções de documentos.

## Informações de Apoio

O comprimento do padrão da senha no diretório global é um mínimo de cinco caracteres e de um máximo de vinte caracteres.

O PIN do usuário exige um mínimo de cinco dígitos.

## Altere o PIN do usuário padrão e o comprimento da senha

Termine estas etapas para mudar a senha e o comprimento PIN para o DC Directory:

1. **Iniciar > Programas > Administrador de Diretório DC** seletor (não selecione a administração do DC Directory).
2. Use o perfil padrão e clique-o **em seguida**. O nome de usuário deve ser directory manager. Escolha uma senha (a senha padrão é ciscocisco). Clique o **revestimento** para entrar. Refira [como mudar a senha do Diretório DC](#) se você quer mudar a senha do Gerenciador de Diretório DC.
3. Selecione o **diretório > o cisco.com > o CCN** e fazer duplo clique o **perfil do sistema**.
4. Escolha a aba da configuração de CCM e o clique **altera**. Isto permite que você mude o valor do comprimento mínimo da senha e PIN do usuário. O campo de valor é esmaecida para fora até que você clique **altere**.
5. Selecione o **começo > o > serviços das ferramentas administrativas de Programs>**, escolha o **Serviço de Publicação na Web**, e clique o **serviço do reinício** para fazer de fato o comprimento da senha novo ser.

## Verificar

Mude a senha ou o PIN com o comprimento mínimo baseado nas mudanças que você fez a fim verificar este procedimento. Entre à página do administrador do CallManager da Cisco e selecione um usuário e mude o comprimento da senha. Verifique se o CallManager da Cisco aceita as mudanças com o comprimento mínimo da senha ou PIN do usuário.

Você pode procurar por todo o usuário da página de administração do CallManager da Cisco e alterar o comprimento do comprimento da senha e PIN do usuário.

## Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

## Informações Relacionadas

- [Corrigindo problemas com o diretório DC](#)
- [How to Change the DC Directory Password](#)

- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)