

# Índice

[Introdução](#)

[Descrição do problema](#)

[Troubleshooting](#)

[Conclusão](#)

## Introdução

Este documento descreve as encenações de carregamento relativas ao grupo de avaliação (RG) 0 no nó de apoio do gateway GPRS (GGSN).

## Descrição do problema

Grupo de avaliação = '0' que reflete em dados de chamada Records(CDRs) GGSN. Igualmente o volume esse relata no GGSN no grupo de avaliação =? 0? não relata ao server de carregamento em linha (OC).

## Troubleshooting

Conforme o plano franqueado da reorientação, chamam com ruledef RG 431 que não é configurado com nenhum índice? identificação Devido a quais, todos os usuários franqueados da reorientação obtêm o grupo da avaliação zero no registro de dados de chamada (CDR).

Conforme o teste múltiplo do caso, é identificado com equipamentos do usuário determinado (UEs) somente.

1. Os números pagados antecipadamente parecem ter uma edição. Esses que pertencem ao plano da reorientação do perfil de usuário único.
2. Se o usuário tenta alcançar qualquer página, obtém reorientada com a página do cliente na base do agente de usuário. Na extremidade GGSN, há uma ação de carregamento para esta reorienta a tarefa e não é associada com o qualquer grupo de avaliação. Neste caso, o uso do usuário contém com grupo de avaliação de "0" também.

Esta é a configuração faltante:

Os elementos CDR seguem:

## Conclusão

Se na faturamento-ação da carregar-ação um egcdr é configurado mas a índice-identificação não é, o tráfego de dados é carregado contra esta carregar-ação e relatado nos CDR com grupo de avaliação "0".