

# Как передать вызовы с телефонами SPA9xx

## Содержание

[Введение](#)

[Как вы передаете вызовы с телефонами SPA9xx?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

## Вопрос. . Как вы передаете вызовы с телефонами SPA9xx?

О. Существует два способа передать вызовы с телефонов SPA9xx на другой телефон или расширение: посещенная передача вызова или неконтролируемый перевод вызовов.

### Посещенная передача вызова

Посещенная передача вызова позволяет пользователю передавать вызов третьей стороне после обсуждения с третьей стороной. Выполните посещенную передачу вызова:

1. В активном вызове нажмите **\*xfer** программируемая клавиша для размещения текущего вызова в ожидании.
2. Нажмите клавишу свободной линии.
3. Наберите целевой номер передачи на недавно активированной линии.
4. Когда цели ответят, говорите с целью, и затем нажмите **the\*xfer** программируемую клавишу снова для завершения передачи.

### Перевод вслепую

Неконтролируемый перевод вызовов позволяет пользователю передавать вызов третьей стороне без потребности говорить с третьей стороной. Выполните неконтролируемый перевод вызовов:

1. В активном вызове нажмите **\*xfer** программируемая клавиша для размещения текущего вызова в ожидании.
2. Нажмите клавишу свободной линии.
3. Наберите целевой номер передачи на недавно активированной линии.
4. В то время как цель звонит, нажмите **the\*xfer** программируемую клавишу снова для завершения передачи без потребности говорить с целью.

## Соглашение с составными вызовами

В то время как один или несколько видов вызова в ожидании, выполняют эти шаги:

1. Иницируйте запрос к ключу свободной линии.
2. В то время как вызов или вызовы или связаны, нажмите **\*xferLx** ключ линии. Если только еще один вызов в ожидании, активный вызов связан с удержанным вызовом. В противном случае пользователю предлагают выбрать ключ Линии, которому можно передать вызов. **Примечание:** \* Не используйте **bxfer** механизм, пока все линии не заняты.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)