

Содержание

[Введение](#)

[Описание проблемы](#)

[Устранение неполадок](#)

[Заключение](#)

Введение

Этот документ описывает заряженные сценарии, отнесенные к Rating Group (RG) 0 на Узле поддержки GPRS шлюза (GGSN).

Описание проблемы

Rating Group = '0' отражение в Записях Данных вызова GGSN (CDRs). Также громкость, которая сообщает в GGSN относительно Оценки группы =? 0? не сообщает Онлайн зарядке сервера (OCS).

Устранение неполадок

Согласно плану перенаправления С оплаченными почтовыми расходами, они звонят с RG 431 ruledef, который не настроен ни с каким содержанием? идентификатор. Из-за которого, все пользователи перенаправления с оплаченными почтовыми расходами получают нулевую группу оценки в Записи данных вызова (CDR).

Согласно множественному тесту случая, это определено с оборудованием некоторого пользователя (UEs) только.

1. Заранее оплаченные номера, кажется, имеют проблему. Те, кто принадлежит плану перенаправления профиля одиночного пользователя.
2. Если пользователь пытается достигнуть какой-либо страницы, она перенаправлена со страницей Customer на основе клиента User Agent. На конце GGSN существует заряженное действие для этой задачи перенаправления, и это не привязано ни к какой Rating Group. В этом случае пользовательское использование содержит с "0" группа оценки также.

Это - недостающая конфигурация:

Элементы CDR придерживаются:

Заключение

Если в действии составления счетов заряженного действия egcdg настроен, но идентификатор содержания не, трафик данных заряжают против этого заряженного действия и сообщают в CDRs с Rating Group "0".