

# 重置SPA901

---

## 目录

[简介](#)

[如何重置SPA901对出厂默认设置？](#)

[相关信息](#)

---

## 简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

### Q. [如何重置SPA901对出厂默认设置？](#)

A.

SPA9XX电话系列的所有型号在LCD显示提供一个选项重置除了SPA901。SPA901使用交互语音应答(IVR)接口。

要重置SPA901完成以下步骤：

**步骤 1：**

普雷斯\*\*\*\* (请迅速按星号/星号键四次)。请等待，直到您听到“Linksys/西普拉岛配置菜单”

**步骤 2：**

拨号73738#

**步骤 3：**

确认的输入1。

**注意：**所有非默认设置将丢失!这包括网络和服务提供商数据。

**步骤 4：**

SPA提示输入确认。在确认以后，您将听到“成功的选项”

**步骤 5：**

挂断，并且SPA单元重新启动，并且所有配置参数重置对出厂默认设置默认值。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)