

ViewMail for Microsoft Outlook功能新增内容通过版本

目录

[简介](#)

[VMO版本8.6\(4\)新的功能](#)

[回复的支持与仅文本与VMO](#)

[组Exchange邮箱访问作用消息的支持](#)

[VMO版本8.6\(5\)新的Functionaility](#)

[Cisco Unity语音邮件附件的支持有VMO的](#)

[单一登录的支持在VMO](#)

[语音留言的同步在发送的项目文件夹的](#)

[组Exchange邮箱访问作用消息的支持](#)

[VMO版本8.6\(7\)新的Functionaility](#)

[IPv6的支持与思科VMO](#)

[故障切换功能的支持在思科VMO](#)

[严格单一登录的支持在VMO](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述在以前版本实现ViewMail for Microsoft Outlook的功能更改(VMO)，但是可能的在VMO最新的版本。VMO的新和已更改功能在whent的版本注释描述它首先介绍。然而，这些更改不传播对VMO版本注释文档新版本。找到关于上一个功能更改的信息是某时难的。本文目标是提供变化摘要在一个位置上。

VMO版本8.6(4)新的功能

回复的支持与仅文本与VMO

在VMO版本8.5(7)中和前，语音留言的不支持与文本功能的仅回复。使用VMO版本8.6(4)及以后，为语音留言支持与文本功能的仅回复。VMO仅考虑与文本的回复作为一正常电子邮件并且发送它到各自收件人。

注意：与仅文本功能的回复与VMO不与安全消息一起使用。

为了启用VMO的一只许文字回复，您必须完成这些步骤：

1. 配置系统注册表值类型DWORD如下：

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Cisco Systems\ViewMail for Outlook\ VoiceMailReplywithText]
"VoiceMailReplywithText" = "1"
```

2. 配置Microsoft Exchange环境路由规则，以便所有邮件被发送对连接简单邮件传输协议(SMTP)域路由到正确的连接服务器。
3. 配置连接为了中继电子邮件到Exchange内的用户的公司电子邮件。欲知更多信息，参考在[Cisco Unity Connection 8.x](#)部分的[消息操作](#)在[Cisco Unity Connection版本8.x](#)文档的[用户移动，添加和更改指南](#)。
4. 配置非单个收件箱(SIB)用户的SMTP代理地址。欲知更多信息，参考在[Cisco Unity Connection 8.x](#)部分的[SMTP代理地址](#)在[Cisco Unity Connection版本8.x](#)文档的[用户移动，添加和更改指南](#)。

组Exchange邮箱访问作用消息的支持

如果有代表权利访问在VMO版本8.5(7)的另一用户邮箱和前，您不能播放该用户语音留言。如果有代表权利访问另一用户邮箱用VMO版本8.6(4)和有的设计专用49 Cisco Unity Connection版本8.5(1)及以后，您能播放该用户语音留言从用户的收件箱的。

注意：组Exchange邮箱访问作用消息不与安全消息一起使用。

为了启用组Exchange邮箱访问作用消息功能，请完成这些步骤：

1. 配置系统注册表值类型DWORD如下：

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Cisco Systems\ViewMail for Outlook\ VoiceMailTUI]
"VoiceMailTUI" = "1"
```

2. 配置Exchange的用户为了委派对另一个用户的邮件访问。

VMO版本8.6(5)新的Functionality

Cisco Unity语音邮件附件的支持有VMO的

在思科VMO版本8.6(4)中和前，当Cisco Unity用户移植到Cisco Unity Connection时，他们不能播放连接的语音邮件。所以，Cisco Unity语音邮件和.wav文件只是可视，因为在Microsoft Outlook的附件没有对他们的VMO控制。

使用思科VMO版本8.6(5)及以后，被移植的Cisco Unity用户能播放不安全的语音邮件，并且有**VMO的.wav文件附件播放附件**功能。关于迁移的更多信息从Cisco Unity到Cisco Unity Connection，参考[移植从Cisco Unity到Cisco Unity Connection 8.x通过逐渐移动](#)在[重新配置和升级指南的数据](#)章节[Cisco Unity Connection的](#)。

注意：如果附件的大小大，您也许体验延迟。

已迁移Cisco Unity用户能播放语音邮件和.wav文件附件的这些类型：

- Cisco Unity Connection语音邮件
- Cisco Unity语音邮件
- 任何.wav文件附件

当您从Cisco Unity移植到Cisco Unity Connection版本8.6(1)设计专用14及以后或Cisco Unity Connection版本8.6(2)设计专用18及以后时，您能播放与VMO作用附件功能的Cisco Unity不安全的语音留言。这包括没有从Cisco Unity被移植到Unity Connection的语音留言。

注意：作用附件功能为已经存在的连接语音留言，Cisco Unity语音留言和.wav附件只是可用的。然而，用户不能应答和转发各自Cisco Unity语音留言和.wav文件附件。

Cisco Unity安全消息不可能用VMO或媒体播放器播放。当您尝试播放他们时，此加密的消息播放：

通过使用Cisco Unity支持的客户端，“此语音留言安全，并且可以仅播放。如果接收此消息错误，请立即删除它并且通知发送方”。

为了播放Cisco Unity有VMO的语音邮件附件，您必须配置系统注册表值类型DWORD如下：

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Cisco Systems\ViewMail for Outlook\ VoiceMailUpload_Play]
"VoiceMailUpload_Play" = "1"
```

注意：默认值系统注册表项VoiceMailUpload_PLay是0。如果注册表值设置对0，则仅Cisco Unity Connection语音邮件播放而不是Cisco Unity语音邮件。

单一登录的支持在VMO

当您设法得到连接与在思科VMO版本8.6(4)的Cisco Unity Connection和前时，您必须输入登录凭证。

思科VMO版本8.6(5)及以后，当集成与单一登录，允许您获得访问使用VMO，不用需要输入登录凭证。如果验证对活动目录，您自动地连接对Cisco Unity Connection。

这是注释的一些重点：

- 如果有VMO版本8.6(5)及以后和连接版本8.6(1)设计专用17及以后或连接版本8.6(2)设计专用18及以后，单一登录功能只启用。
- 思科VMO版本8.6(5)及以后与单一登录为SIB用户只是可适用的。

为了禁用在登记编辑的单一登录功能，请完成这些步骤：

1. 配置系统注册表值在Windows XP的类型DWORD如下：

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Cisco Systems\ViewMail for
Outlook\Profiles\User Name\Server\VoiceMailRequiresUserNameAndPassword]
"VoiceMailRequiresUserNameAndPassword" = "1"
```

注意：为了配置系统注册表值在Windows 7的类型DWORD，请使用此路径：
：[HKEY_CURRENT_USERSoftwareCisco SystemsViewMail for

OutlookProfiles\OutlookServers\User Name]。

2. 重新启动Outlook和手工进入用户名和密码字段思科VMO页的。

注意：默认值系统注册表项VoiceMailRequiresUserNameAndPassword是0。如果注册表值设置对1，则与VMO的单一登录功能禁用。

语音留言的同步在发送的项目文件夹的

使用VMO版本8.6(5)及以后，Cisco Unity Connection版本8.6(1)设计专用17及以后和连接版本8.6(2)设计专用18及以后维护Exchange发送的项目文件夹的用户传送的语音留言的复制。语音留言也是可视在连接发送的项目文件夹。在Exchange的语音留言发送项目文件夹，并且Unity Connection发送的文件夹每小时同步。而且，在Exchange发送的项目文件夹的语音留言可能用计算机只播放。当您传送语音留言到您的语音邮箱时，语音留言变得可视在连接发送的项目文件夹。然而，它没获得与Exchange发送的项目文件夹同步。

默认情况下，语音留言的同步在Exchange发送的项目文件夹的用连接发送的项目文件夹没有启用。为了启用功能，导航到**系统设置>Advanced >在Cisco Unity Connection管理的消息传送页**和更改传送的信息：(以几天)设置对值的保留阶段极大比零。

欲知更多信息，参考[Cisco Unity Connection 8.x提前的设置](#)文档**消息传送配置部分**。

注意：为了播放在Exchange的语音留言发送项目文件夹用电话，您必须启用组Exchange邮箱访问作用消息功能。详细信息，参考[组Exchange邮箱访问作用消息](#)的部分**支持**。

组Exchange邮箱访问作用消息的支持

如果有代表权利访问在VMO版本8.5(7)的另一用户邮箱和前，您不能播放该用户语音留言。如果有代表权利访问在VMO版本8.6(5)和Cisco Unity Connection版本8.6(1)的另一用户邮箱有设计专用17及以后或连接版本8.6(2)的设计专用18及以后，您能播放该用户语音留言从用户的收件箱的。

注意：组Exchange邮箱访问作用消息不与安全消息一起使用。

为了启用组Exchange邮箱访问作用消息功能，请完成这些步骤：

1. 配置系统注册表值类型DWORD如下：

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Cisco Systems\ViewMail for Outlook\ VoiceMailTUI  
"VoiceMailTUI" = "1"
```

2. 配置Exchange的用户为了委派对另一个用户的邮件访问。

VMO版本8.6(7)新的Functionality

IPv6的支持与思科VMO

在思科VMO版本8.6(6)中和前，在IPv4的网络通信支持在Outlook和Cisco Unity Connection版本8.6(x)和前之间。在思科VMO版本8.6(7)中及以后，在IPv4和IPv6的网络通信支持在Outlook和Cisco Unity Connection版本9.0之间及以后。您能在**语音邮件服务器名名称**字段送进这些之一：

- IPv4地址/主机名
- IPv6address/Hostname

作为最佳实践，思科建议您输入IPv6地址在**&托架**之间在**语音邮件服务器名名称**字段。

关于与VMO的IPv6支持的更多信息，参考[兼容性矩阵：Cisco Unity Connection和软件在用户工作站](#)。

故障切换功能的支持在思科VMO

不管Cisco Unity Connection集群状态，在思科VMO版本8.6(6)中和前，语音邮件服务器更新与用户定义的语音邮件服务器值。

使用思科VMO版本8.6(7)及以后，语音邮件服务器用当前主要的Cisco Unity Connection服务器自动地更新根据Cisco Unity Connection集群状态。

在您使用Cisco Unity Connection故障切换功能前，请注释那：

- 如果有VMO版本8.6(7)及以后和连接版本8.6(2)设计专用27及以后，Cisco Unity Connection故障切换功能只启用。
- Cisco Unity Connection故障切换功能只可适用为SIB用户用思科VMO版本8.6(7)及以后。
- 如果要使用Cisco Unity Connection故障切换功能，必须启用单一登录。欲知更多信息，参考在[ViewMail的单一登录版本注释的Outlook\(VMO\)](#)部分的[思科ViewMail for Microsoft Outlook版本8.6\(5\)](#)文档的。
- 如果Cisco Unity Connection故障切换功能启用，VMO**语音邮件服务器名名称**字段只读。

为了启用在登记编辑的Unity Connection故障切换功能，您必须配置系统注册表值类型DWORD如下：

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Cisco Systems\ViewMail for Outlook\Profiles\User Name\Server\VoiceMailSSOCxnFailOverMode]
"VoiceMailSSOCxnFailOverMode" = "1"
```

注意：默认值系统注册表项**VoiceMailSSOCxnFailOverMode**是0。如果注册表值设置对1，则与VMO的Cisco Unity Connection故障切换功能启用。

严格单一登录的支持在VMO

如果用户认证失效思科VMO版本8.6(5)和8.6(6)与启用的单一登录，VMO允许您更新用户名和密码字段。

如果用户认证失效思科VMO版本8.6(7)及以后与启用的严格单一登录，VMO不允许您更新用户名和密码字段。

在您使用严格单一登录前，您必须保证：

- 严格单一登录功能用VMO版本8.6(7)只启用及以后。
- 如果要使用严格单一登录功能，必须启用单一登录。欲知更多信息，请参阅[支持关于在ViewMail的单一登录在版本注释的Outlook\(VMO\)部分的思科ViewMail for Microsoft Outlook的发表8.6\(5\)文档](#)。

为了启用在登记编辑的严格单一登录功能，您必须配置系统注册表值类型DWORD如下：

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Cisco Systems\ViewMail for  
Outlook\Profiles\User Name\Server\VoiceMailSSOStrictMode]  
"VoiceMailSSOStrictMode" = "1"
```

注意：默认值系统注册表项VoiceMailSSOStrictMode是0。如果注册表值设置对1，则与VMO的严格单一登录功能启用。

相关信息

- [版本注释ViewMail for Outlook 8.6\(4\)](#)
- [版本注释ViewMail for Outlook 8.6\(5\)](#)
- [版本注释ViewMail for Outlook 8.6\(6\)](#)
- [版本注释ViewMail for Outlook 8.6\(7\)](#)