

如果在TMS中移動MCU或系統，現有呼叫會發生什麼情況？

目錄

[簡介](#)

[如果在TMS中移動MCU或系統，現有呼叫會發生什麼情況？](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

如果我移動了MCU或TMS中的系統，現有呼叫會發生什麼情況？

答：只要您的網路使用別名撥號，並且您不更改系統的別名，則除了在Systems > Navigator中開啟MCU或系統並更新Connection Settings之外，不需要進行任何更改。

如果確實更改了系統的別名，則必須更新系統所屬的任何將來呼叫的預訂：

1. 更新系統。
2. 在TMS中刷新它，以便TMS反映系統的新別名。
3. 轉到**預訂**>**列出會議**。
4. 使用**Filter Systems**功能可列出包含已修改系統的所有未來會議。
5. 編輯每個會議，並開啟會議的**Connection Settings**頁籤。然後，會議的呼叫路由將使用系統的新別名進行更新。
6. 按一下**Save**關閉會議。
7. 對系統所屬的所有未來會議重複上述最後步驟。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)