根據Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話上 的呼叫歷史記錄建立聯絡人

目標

Cisco IP電話7800和8800系列多平台電話包括一組功能齊全的網際網路語音(VoIP)電話,用於 通過IP網路提供語音通訊。電話提供傳統商務電話的所有功能,例如呼叫轉接、重撥、快速撥 號、轉接呼叫和會議呼叫。Cisco IP電話7800和8800系列多平台電話面向以第三方會話初始 協定(SIP)型IP專用分支交換機(PBX)為中心的解決方案。

Cisco IP電話7800和8800系列多平台電話具有地址簿,可以儲存聯絡資訊,以便於訪問。通 過呼叫歷史記錄,您可以建立聯絡人姓名並包括工作電話、行動電話和住宅電話號碼。您甚至 可以分配個人化鈴聲。

本文提供如何從Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話上的呼叫歷史記錄建立聯絡人的說 明。

適用裝置

- •7800系列
- •8800系列

軟體版本

• 11.0

根據呼叫歷史記錄建立聯絡人

根據呼叫歷史記錄建立聯絡人

步驟1.在IP電話上按Recents軟鍵。



附註:在此示例中,選擇電話號碼4000的呼叫歷史記錄。

步驟3.按Option軟鍵。

			Al	ll calls le: 4001	
	1	4000 • 4000			8:24 PM 05/24
	2	4000 • 4000			8:17 PM 05/24
	3	4003 ᢏ 4003			8:00 PM 05/24
	4	4003 <u></u> \$ 4003			7:59 PM 05/24
	5	4000 ᢏ 4000			7:45 PM 05/24
Optic	on		Call	Edit call	
步驟4.使	用圓圈	導航按鈕 選擇	Add to address	s book,然 💟 後按Se	e lect軟 鍵。
步驟4.使	用 圓圈	導航按鈕 選擇	Add to address	s book,然 See 後按Se All calls Line: 4001	elect 軟 鍵。
步驟4.使	用圓圈	導航按鈕選擇 4000 ぐ 4000	Add to address	s book,然 父 後按Se All calls Line: 4001	elect軟鍵。 8:24 PM 05/24
步驟4.使	用 圓圏 1 2	導航按鈕選擇 4000 ↓ 4000 ↓ 4000 ↓ 4000 ↓ 4000	Add to address	a book,然 经 按Se All calls Line: 4001	elect軟鍵。 8:24 PM 05/24 8:17 PM 05/24
步驟4.使	用 圓圏 1 3	導航按鈕選擇 4000 ぐ 4000 ぐ 4000 ぐ 4000 ぐ 4003 ぐ 4003 ぐ 4003	Add to address	a book,然 还後按Se All calls Line: 4001	elect軟鍵。 8:24 PM 05/24 8:17 PM 05/24 8:00 PM 05/24
步驟4.使 Dele	用 画 圏 1 3 te er	導航按鈕選擇 4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 4003 € 4003 € 4003 € 4003 € 4003	Add to address	a book,然 还後按Se All calls Line: 4001	elect軟鍵。 8:24 PM 05/24 8:17 PM 05/24 8:00 PM 05/24 7:59 PM
步驟4.使 Dele	用画圈 1 2 3 te er te lis	導航按鈕選擇 4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 4003 € 4003 € 4003 € 4003 € 4003 € 4003 € 4003	Add to address	a book,然 还 後按Se All calls Line: 4001	elect軟鍵。 8:24 PM 05/24 8:17 PM 05/24 8:00 PM 05/24 7:59 PM 05/24
步驟4.使 Dele Dele	用画圈 1 2 3 te er te lis to ao	導航按鈕選擇 4000 く 4000 く 4000 く く 4000 く く 4000 く く 4000 く く く く く く く く く く く く く く く く く く	Add to address	a book,然 还後按Se All calls Line: 4001	elect軟鍵。 8:24 PM 05/24 8:17 PM 05/24 8:00 PM 05/24 7:59 PM 05/24 7:45 PM 05/24

步驟5.輸入要建立的聯絡人的姓名。在此示例中,使用John。

Add personal address entry					
Name		John			
Work		4000			

在呼叫歷史記錄中註冊的號碼將自動新增為工作電話號碼。

步驟6。(可選)在*移動*欄位中輸入聯絡人的行動電話號碼。在本例中,使19161234567了 ACL。

Add personal address entry				
Name	John			
Work	4000			
Mobile	19161234567			

步驟7.(可選)在*Home*欄位中輸入聯絡人的住宅電話號碼。在本例中,使19162345678了 ACL。



Save

步驟9。(可選)使用導航按鍵的向上和向下箭頭選擇鈴聲,然後按Select Select



附註:在本例中,選擇了Chirp 1。

步驟10.按Save軟鍵將聯絡人新增到通訊簿中。



現在,您應該已經成功地從您的Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話上的呼叫歷史記錄 中建立聯絡人。

			All c Line:	4001	
	1	John ᢏ 4000			9:06 PM 05/24
	2	John 🗲 4000			8:24 PM 05/24
	3	John 🗲 4000			8:17 PM 05/24
	4	4003 ᢏ 4003			8:00 PM 05/24
	5	4003			7:59 PM 05/24
Opti	on		Call	Edit call	

驗證通訊簿中建立的聯絡人

步驟1.按IP電 話上的Address Bookbutton。



步驟2.選擇個人通訊簿,然後按Select軟鍵。

Directories				
1	Personal address book)		

		Personal address boo	k	
	John		4000	閧>
Opti	on	Call Ad	d	

現在,您應該已經成功驗證了Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話通訊簿上建立的聯絡 人。