

使用接入碼配置和撥打國際電話

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[設定](#)

[使用授權碼進行國際呼叫](#)

[驗證](#)

[疑難排解](#)

簡介

本文檔介紹如何使用接入代碼配置和撥打國際電話。

必要條件

需求

需要具有訪問admin.webex.com許可權的完整管理員才能配置文檔中提到的設定。

- 必須是Webex Calling組織
- 必須配置Webex呼叫計畫

採用元件


本檔案所述內容不限於特定硬體或軟體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。


設定

要使用授權碼配置國際呼叫，請執行以下步驟。

1. 登入到admin.webex.com並導航到「位置」。選擇要啟用國際呼叫的位置。
2. 向下滾動至「呼叫處理許可權」，然後選擇「外發呼叫許可權」。




3.在此選項下，導航至「國際通話」，在下拉中選擇更適合組織需要的選項。




4.選擇「允許」，自動允許所有撥打的國際呼叫。

使用授權碼進行國際呼叫

當您選擇需要授權碼的選項時，需要完成其他步驟。



1.選擇「授權碼」部分下的「管理授權碼」，新增使用者在國際撥號時使用的代碼。



範例

描述>致電非洲

代碼> 1234

代碼可以是2-6的數字。

驗證

驗證配置是否工作正常，以及使用者是否可以使用授權碼進行國際撥號。

- 首先撥打國際號碼。
- 播放音訊以輸入授權碼，然後按#鍵。
- 要求使用者輸入管理員配置的相同授權碼。播放第二個音訊，以便您知道音訊代碼被接受還是未被接受授權代碼。
- 一旦被接受，就會播放建立呼叫的振鈴器。

疑難排解

要排除故障，請執行以下操作：

1)如果授權碼未被接受。

>請與管理員聯絡以向您提供正確的代碼

>請求管理員刪除舊代碼並重新新增一個新代碼

2)國際呼叫失敗

>此失敗的最常見原因是由於呼叫在傳出呼叫許可權下設定為「阻止」。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。