

# 目次

## 概要

[ブラウザはなぜ TelePresence サーバをもはや使用しませんか。](#)

## 概要

この資料はブラウザが TelePresence サーバを突然もはやなぜ使用するかもしれませんか原因を記述したものです。

## ブラウザが TelePresence サーバをもはや使用しない理由

これは HTTP/HTTPS サービスが TelePresence サーバでディセーブルにされる場合起こるかもしれません。 Webインターフェイスによってそれに達することができないので HTTP または HTTPS サービスを有効にするために、シリアルコンソールを使用して下さい:

1. シリアルコンソールで TelePresence サーバに接続して下さい。
2. どのサービスが有効になるか判別するために**サービス表示コマンド**を入力して下さい。
3. HTTP サービスが有効にならない場合、ポート A.上で HTTP を有効にするために**サービス 0 http イネーブル**を入力して下さい ( 同様に HTTPS のために、**サービス 0 https イネーブル**を入力して下さい。 )
4. TelePresence サーバを再起動して下さい。

TelePresence サーバへの HTTP/S 接続があれば、アクティブなサービスおよびポートを変更するために Webインターフェイスを使用できます:

- TelePresence サーバにログイン し、**ネットワーク > Services** に行ってください。
- チェックし、/ボックスをサービス名の隣でチェックを外し、ポート番号を必要ならば編集して下さい。
- **変更**を『Apply』 をクリックして下さい。

ヒント : 詳細についてはオンライン ヘルプ トピックが [IP サービスを設定すること](#)を見て下さい