

Experimentando a linha agitado ao usar SPA400

Índice

[Introdução](#)

[Que posso eu fazer se eu sou áudios agitado/um da experimentação da maneira quando eu chamo o PSTN usando o SPA400?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Que posso eu fazer se eu sou áudios agitado/um da experimentação da maneira quando eu chamo o PSTN usando o SPA400?](#)

R.

Experimentando a linha agitado ao usar SPA400

Passo 1:

Alcance a página de instalação com base na Web SPA3102. Para instruções, clique [aqui](#).

Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web SPA3102 se publica, clique a **Voz**.

Passo 3:

Sob o **codificador preferido**, selecione **G.711U**.

Passo 4:

Sob o **codificador da Voz**, ajuste todo o VAD a **SOBRE**.

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Setup

Click **Voice**.

Setup Administration Status Event Logs

Basic Setup | SPA9000 Interface | Voice | Voicemail Server | Voicemail Users

Voice Coders

Preferred Coder

Voice Coders

Select **G.711U**.

Set all Voice Coders' VAD to **ON**.

	Packetization	VAD
G.711U	20ms	ON
G.711A	20ms	ON
G.729	30ms	ON

Passo 5:

Clique **Save Settings**.

Passo 6:

Execute um ciclo da potência.

Nota: Igualmente será útil se você ajustado o SPA400 no lado WAN do SPA9000 e certifica-se de que a relação de rede de proxy está ajustada a WAN. Isto pode ser encontrado sob a aba do SORVO do SPA9000.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)